

Instrukcja bezpiecznej pracy wkrętarkami

i zakrętarkami elektrycznymi.

- 1) Zakrętarka/wkrętarka elektryczna jest urządzeniem przenośnym i służy do zakręcania i odkręcania nakrętek /śrub / o wielkościach właściwych dla danego typu zakrętarek.
- 2) Pracę przy zakrętarce/wkrętarce można powierzyć osobom, które są zapoznane z zasadami bezpiecznej pracy urządzeniami elektrycznymi.
- 3) Zakrętarką/wkrętarką nie wolno posługiwać się w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwo wybuchu, zawierających pary, gazy i pyły.
- 4) Zakrętarkę/wkrętarkę można podłączyć do sieci jedynie wtedy, gdy napięcie sieci odpowiada napięciu znamionowemu elektronarzędzia.
- 5) Pracownik używający zakrętarkę/wkrętarkę zobowiązany jest przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny elektronarzędzia a w szczególności:
 - sprawdzić, czy przewód zasilający, wtyczka i gniazdo nie są uszkodzone.
 - sprawdzić, czy obudowa zakrętarki nie jest uszkodzona i czy odpowiednio mocno dokręcone są wkręty obudowy.
- 6) Podczas pracy przewód zasilający powinien być w miarę możliwości podniesiony. Nie dopuszcza się, aby przewód dotykał bezpośrednio gorących materiałów, wilgotnych i zaklejonych powierzchni, czy też przedmiotów o ostrych krawędziach.
- 7) Zabrania się pracy zakrętarką/wkrętarką przy:
 - uszkodzonym wyłączniku,
 - iskrzenia szczotek z pojawieniem się ognia komutatorowego na kolektorze.
 - pracy zakrętarką/wkrętarką w pomieszczeniach zalanych wodą jak: piwnice, kanały, zbiorniki zamknięte.
 - pracy zakrętarką/wkrętarką przy gwałtownych zmianach temperatury, wywołujących kondensację pary wodnej na częściach izolacyjnych zakrętarki/wkrętarki.
 - pracy zakrętarką/wkrętarką przy użyciu nasadek większych niż dopuszczalna dla danego typu.
- 8) W przypadku stwierdzenia w/w nieprawidłowości w pracy zakrętarki/wkrętarki należy odłączyć ją od sieci i wyłączyć z eksploatacji.

- 9) Pracownikowi używającemu zakrętarke/wkrętarke nie wolno dokonywać żadnych napraw, a wszelkie uszkodzenia powinny być usuwane przez odpowiednie służby techniczne.
- 10) Przed opuszczeniem stanowiska pracy należy zakrętarke/wkrętarke odłączyć od sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby niepowołane.